

Pentoda mocy

6AR5

RCA


Wzmacniacz kl. A

Miniaturowy



$$U_z = 6,3 V$$

$$I_z = 0,4 A$$



Wartości robocze

U_a	100	250	250	V
U_{s2}	100	250	250	V
U_{s1}	-4	-16,5	-18	V
I_a	9	34	32	mA
I_{s2}	1,6	5,7	5,5	mA
S_a	1,5	2,4	2,3	mA/V
ρ_a	104	65	68	k Ω
R_a	12	7	7,6	k Ω
$P_{a\sim}$	0,35	3,2	3,4	W
h	11	7	11	%
R_k	600	—	500	Ω

$R_{s1} = 0,5 M\Omega$ przy $-U_s$ automatycznym

$R_{s1} = 0,1 M\Omega$ przy $-U_s$ stałym

Wartości maksymalne

U_{amax}	315	V
U_{s2max}	315	V
P_{amax}	8,5	W
R_{s1max}	1	M Ω

Pojemności

C_{sla}	0,5	pF
-----------	-----	----

TYPY PODOBNE

6AQ5, 6K6