
PR
FT
VOL
NORM PP
STORE CLEAR SEARCH
P701
P102
SCL
SDA
IC602 TDA2006 (SOUT)
SPEAKER
P601
IC701 Cu-COM) I PCA84C640P/030
IC601 TBA120T (SIF)
IC101 U4439 (VF)
IC702 X24C02P
IC703 KIA7042P
PIC501 TDA3560B (PAL)
IC201 GL3820 (A/V SW)
X601 CSB500E
X701 10MHz
Z601 CDA6.0MB
Z603 SFE 5.5MB
Z604 SFE 6.5MB
Z602 SFE6.0MB
ZF101 FT-383
TUNER 3310 KYC
IN
OUT
B+
AFT
VIF
AGC
J20 TP AGC
J8 1k
J80 0.01
J73
WF15
WF16
DL201 (600ns)
Q601 KTC3198-Y
Q602 KTC3198-Y
Q162 KTC3198-Y
Q202 KTC3198-0
Q707 KTC3198-0
Q708 KTC3198-0
Q709 KTC3198-0
Q710 KTA1266-0
Q711 KTA1266-0
Q712 KTA1266-0
Q201 KTC3198
Q701 KTC3198-Y
Q702 KTC3198/Y
Q703 KTC3198/0
D206 1N4148
D207 1N4148
D601 1N4148
D602 1N4148
D603 1N4148
D604 1N4148
D700 1N4148
D702 1N4148
D705 1N4148
D706 1N4148
D707 1N4148
D710 1N4148
D102 1N4148
D203 1N4148
D204 1N4148
ZD702 5.6V
Z101 T5.5
Z102 T6.5
L101 15uH
L102
L103
L104 10uH
L105 15uH
L201 15uH
L701 15uH
PL501 5.6 1/4W
PL502 10uH
P101
P201
TUNER
AFT
AGC
IF
LB
MB
HB
TU
UB

SI 2021 G


PRE AMP
OUT B+ GND
MAIN 220VDC
D-COIL
SUB
IC801 TDA4601
IC401 TDA1940 (CHOR)
IC301 TDA1170 (VERT)
SIC501 AN5633K SECAM
T801 T-35
T402 154-1948
T401 H-DRIVE
SCREEN
FOCUS
HEATER
CPT PCB
CPT A51EBV13X01
MATRIX
DELAY
BELL FILTER
V-SIZE
V-SYNC
V-LINE
H-OSC
IDENT
SW301 SVC S/W
LED
TP5
TP6



Elementy ulegające zmianie w zależności od wymiaru kineskopu

OZNACZENIE SCHEMATOWE	WYMIAR KINESKOPU W CALACH			UWAGI
	14"	20"	21"	
R302	47k	56k	47k	CARBON FILM RESISTOR
R311	82k	91k	82k	CARBON FILM RESISTOR
R315	27k	39k	33k	CARBON FILM RESISTOR
R437	1.2/1W	1.5/1W	1.5/1W	METAL OXIDE FILM RESISTOR
R429	100k	75k	75k	CARBON FILM RESISTOR
FR428	1.2k	1.2k	560	FUSIBLE RESISTOR
C303	10uF	4.7uF	4.7uF	CE CAPACITOR
C405	6.2nF/1.6kV	9.1nF/1.6kV	7.3nF/1.6kV	MPP CAPACITOR
L401	3300uH	6800uH	6800uH	PEAKING COIL
L402	150-224L	150-1091	150-224C	LINEARITY COIL
T402	154-064F	154-177J	154-194B	FBT
CPT	A34EDU13X01	A51-457X	A51EBV13X01	CPT







U W A G A !

Jest to podstawowy schemat dla odbiornika 21"VT.
Wartości elementów i połączenia mogą ulec zmianie
w procesie udoskonalania odbiornika.

Elementy oznaczone ⚠ są elementami gwarantującymi bezpieczeństwo użytkownika. Do wymiany należy używać wyłącznie podzespołów oryginalnych.

WARTOŚCI ELEMENTÓW

1. Wartość rezystancji jeżeli nie zaznaczono inaczej podana została w omach.
2. Wartości mocy rezystorów jeżeli nie zaznaczono inaczej wynoszą 1/6W.
3. Wartości pojemności kondensatorów jeżeli nie zaznaczono inaczej podane zostały w uF.
4. Wartości napięć kondensatorów jeżeli nie zaznaczono inaczej wynoszą 50V.

OSCYLOGRAMY

1. Poszczególne oscylogramy zaobserwowano przy użyciu szerokopasmowego oscyloskopu i niskopojemnościowej sondy, przy napięciu zasilania 180-270V, kontraście i nasyceniu kolorów ustawionych w pozycjach środkowych, a jaskrawości w pozycji prawie maksymalnej oraz odbiorze standardowego obrazu kontrolnego pasów kolorowych.

ELEMENTY NIE WYSTĘPUJĄCE W WERSJI ODBIORNIKA BEZ TELETEKSTU
C220, D102, D408, P101, P102, R112, R318, R319, Q301, Q302
Płytka teletekstu