

NF-Baust. 29301-004.01

AF Module/Mod. BF

Module ampli BF

tal-Baust. 29301-008.14

base de temps horizontale



Horizontal-Baustein FR 29301-008.15 ou **Horizont…**
Module base de temps horizontale **Module …**





Vertikal-Bausteln 29301-009.12
Module base de temps verticale



Farb-Baustein 29301-024.14
Module decodeur



GRUNDIG

Super Color 8613 FR (24491–09)
Super Color 7309 FR (24493–09)
Super Color 5309 FR (24492–09)
Super Color 6613 FR (24497–09)
Super Color 3309 FR (24498–09)

261079St 22541 2449'-942.08


L 819 30 Vcc
26 FL 30 Vcc
27 FL 625 230 Vcc
28 FL 8'9 240 Vcc
29 FL 250 Vcc


H um
50 K R 383
47 K R 384
+B
4
5
6
A
-R
B
E
C
BC 328 / BC 308 / BC 327
BC 328 / BC 337 / BC 547
BC 548 / BC 557 / BC 558
BF 324 / BF 414
B1 E B2
BSV 52
BF 259
HU 137
PT 1180
BF 869 / BF 758
TY 40'63 / TY 40164
TA 17127
TR 12036
BST 10233
Elektrolytkondensator
Electrolytique
≤ 160V=
250V=
400V=
630V=
1000V=
F = Folienkondensator
Condensateur plastique
K = Keramikkondensator
Condensateur céramique
0207 DIN
0309 DIN
0411 DIN
0414 DIN


Module décodeur
Module PVR
220 R351
1,5K R352
39P C352
39P C353
9247-201.31 L353
4,4MHz
BC 548B T353
100K R353
56K R354
+B
TD 176 D354
39K R387
FK
15K R389
9246-823.21 L686
+F
9240-806 L537
1U C537
+A
100 R532
1,5K R533
50 R534
HS 819 THT 819
HS 625 THT 625
68 R536
2,2K R537
68K R538
1,8K R531
BA 157 D533
ZPD 9,16 D534
8,6...9,5V
0,32V
BF 259 T531
22N C534
150K R541
0,22U C541
390K R542
390K R543
70N C542 FKP1
F 100mA SI 541
9240-806 L541
BG 2030/641-002 G
TVK 86-5
ca. 4KV
ca. 8,5 KV
Zeilentrafo Kpl 29201-005 03
Transformateur ligne cpl BV 9279-067 01
0V 6770 SI 8,5 KC R566
2,2U/350V C581
470U/6,3V (22") 680U/6,3V (26") C552
500K R576
120 R562
10N C552
470U/10V C553
470U/10V C561
39 R552
470K R553
1,2K R551
BC 327-25 T551
-16,47
-0,65V
BA157 D557
1500P C557
150P/2KV C571
1,2 R557
270 R556
47K R558
100U/25V C554
0,33U C556
22K R559
Matrice - Bst M10
Matrice d'aiguillage de commutation M
9245-844.21
560P C519 1,5KV
0,29U (26") 0,25U (22") C516 FKP1
9246-805.21 L516
KA 625 Acc 625
53V
82K R518
SKE4F2/38 D518
ITR 17036 Ty 518
Dr 05/75UH L515
100 R515
50N (26") 47N (22") C517 FKP1
10 R517 NKS5
9240-82.01 L517
680 R546
29203-004.02
BA157 D547
BA157 D548
BZ Cac H
22/3W R545
3,3/1W R544
0,1U C544 MKC 10
1,5U C546 MKP 10
0,47 R547 NKS 2
9245-401 L547
0,68U/C548 MKP 10
0,82U C549 MKB-SC 440V=
560/2W R549 BWF 236
Zeilentrafo-Anschlüsse (Auf Druckseite gesehen) Connexions transfo lignes (vues côté circuit imprimé)

66 Vcc



20 FL 625 60 Vcc

21 FL 625 290 Vcc

22 FL 819 280 Vcc



23 FI 40 Vcc



24 FL 625 40 Vcc



25 FL 819 30 Vc

Die mit ⚠ bezeichneten Bauelemente sind für die Gerätesicherheit absolut notwendig und entsprechen den Richtlinien des VDE bzw IEC Im Ersatzfall dürfen nur Bauteile mit gleicher Spezifikation Verwendung finden

Les composants marqués par ⚠ sont absolument necessaires pour la sécurité de votre téléviseur et lis correspondent aux normes de securité VDE et IEC reso En cas de remplacement il ne faut utiliser que des composants ayant les mêmes specifications

Bei Eingriffen Schutzmaßnahmen für MOS-Bauteile beachten ! Lors de la manipulation de circuits MOS, toujours observer les mesures de protection MOS !

Die umrandeten Positionen sind Sonderbauteile mit besonderer Spezifikation die für die Funktion des Gerätes und die Sicherheit wichtig sind Bei Ersatz sind daher unbedingt nur Originalteile zu verwenden

Les positions encadrées sont des éléments spéciaux avec spécifications particulieres qui sont importantes pour les fonctions de l'appareil En cas de remplacement il ne faut utiliser que des pieces d'origine




Vert kal-Baust. 29301-005.17
Module base de temps verticale
Horizontal-Baust. 29301-008.14/008.15
Module base de temps horizontale
PT 1080 A
PT 1080 B
BC 548
BC 337
ITR 17037
9240-812 01
9245-840.21
9245-835.22
9246-823.21
R/B-Thyristor-Baust.
Service Schalter
Commutateur de service
Circuit imprimé N/S
nur bei 22
seulement sur tube image 22"
IMPRIMÉ EN ALLEMAGNE
Änderungen vorbehalten / Modifications réservées



15 FL 1 Vcc



18 FL 19 Vcc



16 FL 17 Vcc



17 FL 819 560 Vcc



14 FL 625 560 Vcc

19 FL 813 66 Vcc

20




Progr. - Baust. 29304-003.04
Module de programmation
Matrix - Baust. 29301-025.20
Platine matrice de commutation
Netztrafoplatine 29301-086.23
Plaque transfo d'alimentation
Alle Spannungen gemessen mit Universalvoltmeter UV4, bei 220 V~ Netzspannung mit Farbsignal, max. Kontrast ohne Helligkeit, bei 625 Zeilen (Spannungen in Klammern ohne Signal gemessen)
Toutes les tensions mesurées à l'aide d'un voltmètre universel UV4, pour une tension secteur de 220~ avec signal couleur, contraste maximum sans luminosité, et 625 lignes (Les tensions entre parentheses ont été mesurées sans signal)
TY 110 D 616
T800 nA Si 616
150 R 617 SKS 4
150 U C 617
68 U C 618
2,2 N C 616
B 250 C 1400 D 601
2,2K R 606
8,2 R 607 KW0207 Si
TD 190 D 607
BC 327-25 T 608
1,8K R 612
220 U/16V C 612
ZPD 10 D 613
1K R 611
10K R 613
9,1/11W R 639
9,1/7W R 603
0,68 J C 606
BST C 0233 KS2 Ty 606
300 U C 607
220 U C 608
220 U C 609
TY 40163 IC 621
0,33 U C 621
0,1 U C 622
10 R 624
470 U/25V C 626
1N 4001 D 623
470 U/40V C 623
2200 U/40V C 624
TY 40154 IC 637
0,33 U C 637
0,1 U C 638
470 U/25V C 639
2200 U 40V C 636
C 7105 G D 632
4,7K R 641
4700 U/25V C 641
220 U/50V C 656
82 Ω R 656
ZPY 24 D 656
220 U/40V C 657
B 40 C 1000 D 651
0,15 U C 2607 MKS 4-R 300V~
T 3,15 A Si 2602
T 2,5 A Si 2604
0,33 U/ C 2603 MKS 4-R 250V~
0,33 U/ C 2604 MKS 4-R 250V~
T 2,5 A Si 2603
T 1,6 A Si 2605
T 2,5 A Si 2607
T 2,5 A Si 2608
T 1,6 A Si 641
SKS 1/04 D 631
Tube cathodique
9068-308.01
PTC 2322 662 98009 R 2601
0,1 U C 2601 MKS 4-R 250V~
22K R 619
22K R 601
2,2 N C 601
2,2 N C 602
2,2 N C 603
2,2 N C 604
2,2 N C 631
2,2 N C 632
2,2 N C 633
2,2 N C 634
2,2 N C 651
2,2 N C 652
2,2 N C 653
2,2 N C 654
+33V
+15V
-8V
+F
+M
+C / 20
+A / 25 20
+F / 15
+G / 2
+M / 21
+B / 12
+H / 10
+E / 20
+D / 4


25 80 Vcc
9 FL 819 170 Vcc
10 FL 625 600 Vcc
11 FL 819 500 Vcc
12 FL 625 15Vcc
13 FL 819 15Vcc
14 FL


PERI-TV
2.4K R1106
2.4K R1107
22K R1111
1K R1113
22 R1101
22K R1102
22K R1112
22K R1114
BC 548 T1112
BC 558C T1101
10K R1103
TD129 D1112
BC 548 T1113
1M R1116
0.1 C1101
Peri-Anschl Teil 29301-093.02
Tuner 29520-051.05
2200/25V C201
Dr 401/120 L211
R159
Progr.-Baust. 29304-003.04
Module de programmation
Matrix-Baust. 29301-025.20
+33V
+5V
-8V


MODULE EST-OUEST
RELAIS DE COMMUTATION LIGNES
9245-835.22
9245-820.21
9279-206.21
L 513
L 516
L 537
L 547
29301-112.70
THT HS 625
THT 819 HS
Acc KA 625
Sp Sg 1
Sg G2v
Sb G2b
BZ
Cad. H
Cad. V
Con S
TR 515
TR 531
TR 551
220V~ 150 W

3 FL ca. 1,3 Vcc



4 FL ca. 100 Vcc

5 FL ca 100 Vcc

6 FL ca. 100 Vcc

7 FI (6251) 9 Vcc
(8191) 4 Vcc



8 FL 625 180 Vcc




RELAIS
TY 606
TR 608
MOD AMPLI BF
Son
29 301 - 114.70 (02)
MODULE COULEUR
MODULE RVB
COMMUTATEUR DE SERVICE
MODULE BASE DE TEMPS HORIZONTALE
MODULE
LG Vol
4,4MHz
Sr G2r
Sg G2v
Sb G2b
Sp Sg

Les valeurs de tension des oscillogrammes repérés par ° dépendent de la position du réglage de contraste et du réglage de contraste couleur.



1 FL 2.7Vcc



2 FL ca. 1Vcc°



in 29301-024.14
odeur



Bedienungs-Baust. 29304-001.04/.06
bzw./ou
Programm-Baust. 29304-003.04
Module commande



O/W-Thyristor-Bst. 29301-052.09 (pour 22")
Module des corrections E/O



O/W-Thyristor-Bst. 29301-052.10 (pour 26")
Module des corrections E/O



RGB-Baustein 29301-046.11
Module RVB



Dioden-Matrix-Baust. 29301-025.19/-025.20
Platine auxiliaire de commutation





ZF-Baustein 29500-052.15
Module FI


1 FL 0,2 Vcc°
2 FL 7 Vcc
3 FL 4,8 Vcc
4 FL 2 Vcc
5 FL 3 Vcc
6 FL 400 mVcc
7 FL 300 mVcc
8 FL 800 mVcc
9 FL 600 mVcc
10 FL – ca.1 Vcc°
11 FL ca.1,3 Vcc°
12 FI 1,9 Vcc
13 FL 350 Vcc
14 FL 4,2 Vcc
15 FI 3,5 Vcc
16 FL 3,5 Vcc
17 FL 2,4 Vcc
18 FL 8 Vcc
19 FL 11 Vcc
20 FL 6 Vcc
21 FL 8 Vcc
22 FL 1 Vcc
23 FL 12 Vcc
24 FI (625l) 9 Vcc
25 FI (819l) 4 Vcc
26 FI 4,2 Vcc
27 FI 10 Vcc
28 FI 11 Vcc
29 FI 4 Vcc
30 FL 11 Vcc
11 V
4,5 V
2,6 V
1 V
31 FI 11 Vcc
32 FI 5 Vcc
33 FI 10,5 Vcc
34 FI 6 Vcc
35 FI 1,7 Vcc
36 FI 10 Vcc
37 FI 5 Vcc
38 FI 10 Vcc
39 FL 1,3 Vcc
40 FI 4 Vcc
41 FL 1,3 Vcc°
42 FL 200 Vcc
43 FL 30 Vcc°
44 FL 80 Vcc°
45 FL 80 Vcc°
46 FL 1 Vcc°
47 FI 0,7 Vcc


Antenne
Regle.sp
Tension de
réglage
BF 960
BF 961G
AF 289
S 331T
BF 907
BF 961
D
Tuner FR 29500-051.05